

Dimmer 4 canali in tensione con ingresso RF, 4 ingressi Push per show programmati e controllo tramite Bluetooth

4 channel constant voltage dimmer with additional RF 433Mhz control, 4 inputs for programmed shows, BLE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL NOTES


- Dimmer 4 canali con Uscita in Tensione PWM con ingresso RF, 4 ingressi Push per show programmati e controllo tramite Bluetooth.
- Range di alimentazione: 8-53V DC.
- Uscita in Tensione PWM 8-53V DC con corrente da 0A a 8A (384W a 48V DC) per singolo canale.
- Funzionalità MASTER/SLAVE per sincronia digitale con altri Dimmer Newlab o dispositivi DMX512A compatibili.
- Configurazione di fabbrica: SLAVE DMX512A 4 Canali.
- Per cambiare la modalità di funzionamento occorre l'utilizzo dell'interfaccia L392MA00N0A01 (opzionale).
- Controllabile anche tramite APP Newlab Go via Bluetooth e controllo RF 433Mhz con dispositivo L662MA0FF4A01.
- Ingressi di Controllo: Pulsante isolato x1, Pulsante non isolato x4, Bluetooth LE x1, RF 433Mhz.
- Uscite di sincronia: DMX512 x1, PWM x4.
- Frequenza PWM: 390 Hz.
- Funzionalità Converter DALI to DMX.
- Circuito Stampato UL.
- Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 71x90x32,2 mm
- Protezione da inversione di polarità.
- Protezione circuito aperto.
- Protezione da picchi tensione.
- Protezione da sovratemperatura.
- Protezione corto circuito.
- Se la tensione di controllo dell'ingresso PUSH è superiore alla tensione SELV è necessario l'utilizzo del coprimorsetto/stringicavo OPZIONALE per mantenere il prodotto in CLASSE II.
- Utilizzare solo in ambienti asciutti.

- 4 channels Dimmers with Output Voltage PWM with additional RF 433Mhz control, 4 inputs for programmed shows, BLE.
- Input Range: 8-53V DC.
- Output Voltage PWM 8-53V DC with current from 0A to 8A (384W at 48V DC) for single channel.
- MASTER/SLAVE configuration for digital syncro with other Newlab Dimmer or DMX512A compatible device.
- Default Configuration: SLAVE DMX512A 4 Channel.
- L392MA00N0A01 interface (optional) is required to change operating mode.
- Controllable via the Newlab Go app through Bluetooth and RF 433Mhz control with device L662MA0FF4A01.
- Input Controls: Insulated Push button x1, Not insulated Push button x4, Bluetooth LE x1, RF 433Mhz.
- Output Sync: DMX512 x1, PWM x4.
- PWM Frequency: 390 Hz.
- Converter DALI to DMX.
- Printed Circuit UL.
- Protection Class: IP20.
- Standard Dimension 71x90x32,2 mm
- Reverse polarity protection.
- Open circuit protection.
- Surge voltage protection.
- Over temperature protection.
- Short circuit protection.
- If the control voltage of the PUSH input is higher than the SELV voltage it is necessary to use the OPTIONAL terminal / cable cover to keep the product in CLASS II.
- Use only in dry conditions.

Garanzia / Warranty **5 anni**
years



PULSANTE N/O ISOLATO
N/O insulated switch



INGRESSI DI CONTROLLO - CONTROL INPUTS	
DMX512 RDM	1
DALI	1
0-10V;1-10V	4
PULSANTE ISOLATO / INSULATED PUSH BUTTON	1
PULSANTE NON ISOLATO / NOT INSULATED PUSH BUTTON	4
BLUETOOTH LE	1
POTENZIOMETRO LINEARE 100K / LINEAR POTENTIOMETER	4
RF RADIO CONTROLLED / RF RADIO CONTROLLED	1

USCITA SYNCRO - OUTPUT SYNCRO	
DMX512 RDM X1	1
PWM	4

 Dimmer 4 canali con Uscita in Tensione PWM. Range di alimentazione: 8-53V DC. Uscita in Tensione PWM 8-53V DC con corrente. Controllabile tramite app Android/iOS via Bluetooth. Per impostare le modalità di funzionamento occorre dotarsi di interfaccia L392MA00N0A01 venduta separatamente.

 4 channels Dimmers with Output Voltage PWM. Input Range: 8-53V DC. Output Voltage PWM 8-53V DC with current. Controllable with Android/iOS via Bluetooth. In order to set working modes you will need the L392MA00N0A01 interface sold separately.

CODICE CODE	TENSIONE IN INGRESSO INPUT VOLTAGE	CORRENTE MAX DI USCITA (MAX) OUTPUT CURRENT	N. CANALI IN USCITA N. OUTPUT CHANNELS	POTENZA MAX IN USCITA MAX OUTPUT POWER	INGRESSI DI CONTROLLO CONTROL INPUTS	SCATOLA CASE	DIM. DIM.
L406MB0GT4A08	8-53V DC	8A PER CANALE	4	384W A 48V DC PER SINGOLO CANALE	DMX512 RDM x1 PULSANTE ISOLATO x1 PULSANTE NON ISOLATO x4 DALI x1 POTENZIOMETRO LINEARE 100K x4 0-10V PASSIVO x4 1-10V PASSIVO x4 BLUETOOTH LE x1 RF RADIO CONTROLLED x1	SI YES	71x90 mm h32,2 mm