

L458MB04T1A01

Convertitore WIFI/PUSH uscita DALI broadcast senza alimentatore del BUS DALI

Dispositivo convertitore Wifi DALI con interfaccia pulsante.
Senza Alimentatore del bus DALI integrato.
Controllabile tramite app Android/iOS Omni.

Ingressi di Controllo	
Tipologia	Qta
Wifi	1

Uscite di sincronia	
Tipologia	Qta
DALI	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo convertitore Wifi DALI con interfaccia pulsante.
- Senza Alimentatore del bus DALI integrato.
- Il dispositivo non è dotato di messa a terra.
- La protezione da contatti accidentali è garantita dall'enclosure.
- Interfaccia di alimentazione diametro dei conduttori 14-30 AWG (0.05-2.08 mmq).
- Interfaccia di controllo diametro dei conduttori 15-30 AWG (0.05-1.65 mmq).
- Controllabile tramite app Android/iOS Omni.
- Ingressi di Controllo: Wifi x1.
- Uscite di sincronia: DALI x1.
- Frequenza PWM: 390 Hz.
- Circuito Stampato UL.
- Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 40x80x24.45 mm.
- Dimensioni con Accessori 40x100x24.45 mm.
- Works with Hey Google.
- Compatibile con l'assistente vocale Amazon Alexa tramite la skill Newlab.
- Works with IFTTT.
- Protezione circuito aperto.
- Per alimentare il dispositivo deve essere utilizzato un alimentatore SELV al fine di mantenere il livello di sicurezza elettrica richiesta
- Tutti i collegamenti devono essere realizzati con apparati non in tensione ed effettuati da personale specializzato.
- Utilizzare solo in ambienti asciutti.
- Google e tutti i marchi correlati sono marchi di Google Inc. o delle sue affiliate.
- Amazon, Alexa e tutti i marchi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
- IFTTT e tutti i marchi correlati sono marchi di IFTTT Inc. o delle sue affiliate.



WIFI



CODICE	TENSIONE IN INGRESSO	CORRENTE USCITA (MAX)	N. CANALI IN USCITA	POTENZA MAX IN USCITA	INGRESSI DI CONTROLLO	SCATOLA	DIMENSIONI mm
L458MB04T1A01	8-53V DC	da 0A a 12A	1	576W a 48V DC	Wifi x1	SI	40x80 h 24.45